

Drehdimmer

VRI-03

Drehdimmer ist ein Universaldimmer mit erstklassiger Dimmqualität für LED. VRI-03 verfügt über einstellbare Mindest-, Maximal- und Startniveaus und kann Lasten von bis zu 300 VA standhalten. Installieren Sie VRI-03 mit einem Rahmen, und einer Abdeckung mit Drehknopf Ihrer Wahl.

Das Produkt kann drahtlos über die App oder durch andere Produkte von Plejd gesteuert werden. Es kann auch automatisch, mit eingebauten Zeitfunktionen wie Astro- und Wochen-Zeitschaltuhr gesteuert werden. Durch Doppelklick auf den Drehknopf können Sie ein Szenario aktivieren. Die Einstellungen können einfach in der Plejd-App konfiguriert werden.



Technische Daten

Netzspannung	230 V~ 50 Hz
Standby-Leistung	0,3 W
Umgebungstemperatur	-20 bis +35 °C
Abmessungen	Montageplatte 71 x 71 mm Einbautiefe 28 mm Einbaumaße 51 x 48 mm Achsendurchmesser 4 mm/6 mm
Lasttyp	Phasenabschnitt Phasenanschnitt
Schutz	Übertemperatur-Software Übertemperatur-Hardware Überlast-Software
Kabelquerschnitt	Verbindungen: 0.5–4.0 mm ²

Funk

2,4 GHz-Netz
Bluetooth®
<10 dBm

Funkreichweite: Ca. 10 m in Innenräumen. Die Plejd Mesh-Technologie erweitert die Reichweite, indem die Geräte miteinander kommunizieren.

Kompatible Schalterprogramme

*VRI-03 ist mit den meisten Schalterprogrammen kompatibel, die mit einer Mutter montiert werden und über eine 4- oder 6-mm-Achse für den Drehknopf verfügen.

Berker ^{®1}	S1, Q1, Q3, Q7, K1, B3, B7
Busch-Jaeger ^{®2}	Bush-Balance SI, Future, Relfex SI, SI Linear, Carat
Gira ^{®3}	Standard 55, E2, E3
Jung ^{®4}	A/AS, CD, LS
Merten ^{®5}	1-M, M-Pure, M-Smart


¹Die Marke gehört zu Hager group.

²Die Marke gehört zu ABB Ltd.

³Die Marke gehört zu Gira Giersiepen GmbH & Co. KG.

⁴Die Marke gehört zu Jung GmbH & Co. KG.

⁵Die Marke gehört zu Schneider Electric.



Installieren Sie das Produkt in der Gerätedose und schließen Sie es gemäß dem Schaltplan an.

Last

Halogen/Glühlampe (230 V)	0–300 W
LED-Lichtquelle/Treiber (230 V Phasenabschnitt)	0–200 VA
LED-Lichtquelle/Treiber (230 V Phasenanschnitt)	0–100 VA
Elektronische Transformatoren (12 V Halogen)	0–300 VA

Nicht verwendbar mit: Leuchtstofflampen, handelsüblichen Transformatoren oder Energiesparlampen.