

Relais 16 A

REL-01-2P



Relais 16 A ist ein Relais mit der Möglichkeit des 1- oder 2-poligen Schaltens. Das Produkt kann drahtlos über die App oder durch andere Produkte von Plejd gesteuert werden.


- Bis zu 16 A nur beim Schalten des stromführenden Leiters (L) oder 13 A beim 2-poligen Schalten
- Zwei Eingänge für die lokale Steuerung über beispielsweise einen Taster, einen Lichtschalter oder einen Bewegungssensor
- Nulldurchgangs-/Unterbrechungsschutz
- Zeitfunktionen wie Timer, Astro- und Wochen-Zeitschaltuhr
- Szenarien über Smartphone, Tablet oder Taster

Installieren Sie das Produkt in der Gerätedose hinter dem Taster/Dosendeckel, oder befestigen Sie es mit einem Befestigungsclip (MNT-01, nicht im Lieferumfang enthalten) an der Wand oder der DIN-Schiene.


Last	PF	Nennleistung	VA	A
Halogen/Glühlampe (230 V)	1	3.500 W	3.500	16*
LED-Lasten	0,9	800 W	1.000	4
Leuchtstofflampe unkompenziert	0,3	700 W	2.300	10
Leuchtstofflampe kompenziert	0,85	1.500 W	1.750	8
Niedervolt-Halogenelektronik	0,8	1.500 W	1.750	8
Niedervolt-Halogen konventionell	0,95	1.200 W	1.200	5
Energiesparlampen	0,6	500 W	800	4

*3.000 W/13 A beim 2-poligen Schalten

1-poliges Schalten der Spannung (L)



2-poliges Schalten für Spannung (L) und Neutralleiter (N)



NETZSPANNUNG

230 V/50 Hz

STANDBY-LEISTUNG

0,3 W

UMGEBUNGSTEMPERATUR

-25 bis +35 °C

ABMESSUNGEN

46x46x18 mm

KABELQUERSCHNITT

Verbindungen: 0,5–4,0 mm²

SCHALTUNGSART

Relais, Mikrosplatt (μ)

SCHUTZ

Übertemperatur-Software
Nulldurchgangs-/
Unterbrechungsschutz

FUNK

2,4 GHz-Netz
Bluetooth®
<10 dBm

FUNKREICHWEITE

Ca. 10 m in Innenräumen.
Die Plejd Mesh-Technologie erweitert die Reichweite, indem die Geräte miteinander kommunizieren.

