

# 2-Kanal Relais

REL-02




2-Kanal Relais hat zwei Relais zum Schalten von zwei getrennten Lasten. Das Produkt kann drahtlos über die App oder durch andere Produkte von Plejd gesteuert werden.

- Zwei Relaisausgänge zur Steuerung von nicht dimmbaren Lasten mit einer Gesamtschaltleistung von bis zu 16 A (z. B. 10 A + 6 A)
- Zwei Eingänge für die lokale Steuerung über beispielsweise einen Taster, einen Lichtschalter oder einen Bewegungssensor
- Nulldurchgangs-/Unterbrechungsschutz
- Zeitfunktionen wie Timer, Astro- und Wochen-Zeitschaltuhr
- Szenarien über Smartphone, Tablet oder Taster

Installieren Sie das Produkt in der Gerätedose hinter dem Taster/Dosendeckel, oder befestigen Sie es mit einem Befestigungsclip (MNT-01, nicht im Lieferumfang enthalten) an der Wand oder der DIN-Schiene.

| Last                             | PF   | Nennleistung* | VA*   | A* |
|----------------------------------|------|---------------|-------|----|
| Halogen/Glühlampe (230 V)        | 1    | 3.500 W       | 3.500 | 16 |
| LED-Lasten                       | 0,9  | 800 W         | 1.000 | 4  |
| Leuchtstofflampe unkompenziert   | 0,3  | 700 W         | 2.300 | 10 |
| Leuchtstofflampe kompenziert     | 0,85 | 1.500 W       | 1.750 | 8  |
| Niedervolt-Halogenelektronik     | 0,8  | 1.500 W       | 1.750 | 8  |
| Niedervolt-Halogen konventionell | 0,95 | 1.200 W       | 1.200 | 5  |
| Energiesparlampen                | 0,6  | 500 W         | 800   | 4  |

\*Verteilt auf beide Ausgänge.



## NETZSPANNUNG

230 V/50 Hz

## STANDBY-LEISTUNG

0,3 W

## UMGEBUNGSTEMPERATUR

-25 bis +35 °C

## ABMESSUNGEN

46x46x18 mm

## KABELQUERSCHNITT

Verbindungen: 0,5–4,0 mm<sup>2</sup>

## SCHALTUNGSART

Relais, Mikrosplatt (μ)

## SCHUTZ

Übertemperatur-Software  
Nulldurchgangs-/  
Unterbrechungsschutz

## FUNK

2,4 GHz-Netz  
Bluetooth®  
<10 dBm

## FUNKREICHWEITE

Ca. 10 m in Innenräumen.  
Die Plejd Mesh-Technologie erweitert  
die Reichweite, indem die Geräte  
miteinander kommunizieren.

