

LED Treiber 10 W

LED-10



LED Treiber 10 W mit eingebauter Dimmfunktion für eine oder mehrere LED-Leuchten (150–700 mA) oder LED-Streifen (12/24 V DC) für bis zu 10 W. Das Produkt kann drahtlos über die App oder durch andere Produkte von Plejd gesteuert werden.

- Dimmbar von 1–100 %
- Zwei Eingänge für die lokale Steuerung über beispielsweise einen Taster oder einen Bewegungssensor
- Zeitfunktionen, wie z. B. Astro- und Wochen-Zeitschaltuhr
- Szenarien über Smartphone, Tablet oder Taster

Installieren Sie das Produkt in der Gerätedose hinter dem Taster/Dosendeckel, oder befestigen Sie es mit einem Befestigungsclip (MNT-01, nicht im Lieferumfang enthalten) an der Wand oder der DIN-Schiene.


Last (CC)

150 mA	1–4 W
350 mA	1–9 W
500 mA	1–10 W
700 mA	1–10 W

Last (CV)

12 V (DC)	1–10 W
24 V (DC)	0–10 W

Nur für LED-Lasten (DC) verwendbar.



NETZSPANNUNG

230 VAC/50 Hz, max. 0,15 A

STANDBY-LEISTUNG

Leistungsaufnahme bei Nulllast (P_{no}): N/A
Stromverbrauch im Ruhemodus (P_{sb}): 0,3 W
Stromverbrauch im Ruhemodus Verbrauch (P_{net}): 0,3 W

GESAMTGEWICHT DES PRODUKTS

39 g

WIRKUNGSGRAD BEI HOHER BELASTUNG

83 %

UMGEBUNGSTEMPERATUR

-20 bis +35 °C

ABMESSUNGEN

46x46x18 mm

KABELQUERSCHNITT

Verbindungen: 0,5–4,0 mm²

SCHUTZ

Übertemperatur-Software
Kurzschlusschutz

LEISTUNGSFAKTOR (PF)

0,6

UOUT

3–28 V DC

FUNK

2,4 GHz-Netz
Bluetooth®
<10 dBm

FUNKREICHWEITE

Ca. 10 m in Innenräumen.
Die Plejd Mesh-Technologie erweitert die Reichweite, indem die Geräte miteinander kommunizieren.

