

Extender


EXT-01



EXT-01 kann zur Steigerung der Reichweite für das Plejd-Mesh und zur drahtlosen Steuerung über zwei separate Eingänge verwendet werden. Mit dem integrierten BAT-01 kann es außerdem als Backup-Batterie für das System verwendet werden.

- Steigert die Reichweite, indem es Teil des Plejd-Mesh wird
- Erhält Zeitfunktionen, wie z.B. die Astro-Zeitschaltuhr, bei einem Stromausfall aufrecht
- Zwei Eingänge zur drahtlosen Steuerung von anderen Plejd-Produkten, über einen Taster, einen Bewegungssensor oder Plejd-Zubehör wie einem Drehadapter (RTR)

Installieren Sie das Produkt in der Gerätedose hinter dem Taster/Dosendeckel, oder befestigen Sie es mit einem Befestigungsclip (MNT-01, nicht im Lieferumfang enthalten) an der Wand oder der DIN-Schiene.



NETZSPANNUNG
230 V/50 Hz, max. 0,02 A

STANDBY-LEISTUNG
0,2 W

UMGEBUNGSTEMPERATUR
-25 bis +35 °C

**GESCHÄTZTE
BATTERIELEBENSDAUER**
10 Jahren

ABMESSUNGEN
46x46x18 mm

KABELQUERSCHNITT
Verbindungen: 0,5–4,0 mm²

FUNK
2,4 GHz mesh
Bluetooth®
<10 dBm

FUNKREICHWEITE
Ca. 10 m in Innenräumen.
Die Plejd Mesh-Technologie
erweitert die Reichweite, indem
die Geräte miteinander
kommunizieren.

